

Descrição dos campos de chamada e Retorno

Chamada

Campo	PAI	Descrição	Obrigatório
id_cenario	/	Informar 0 ou 1 para iniciar o processo de leitura. A partir da segunda chamada do processo, informar o último "id_cenario" retornado na resposta da chamada anterior.	Não
codigo_produto	/	Informar 0 ou 1 para iniciar o processo de leitura. A partir da segunda chamada do processo, informar o "cod_prod" do último produto retornado na resposta da chamada anterior.	Não
origem_produto	/	Informar 0 ou 1 para iniciar o processo de leitura. A partir da segunda chamada do processo, informar a "origem_produto" do último produto retornado na resposta da chamada anterior.	Não
paginacao	/	Quantidade de registros/regras a serem entregues por página. Limite máximo 100.	Não
ponteiro_atualizacao	/	Ponteiro do controle de atualização. -Para carga inicial (recebimento de todas as regras), informar 0 ou 1.	Não

-Para atualizações, informar o ponteiro retornado na **primeira chamada do dia anterior** (ou o ponteiro retornado na primeira chamada do processo anterior, caso seja realizado mais de um processo de leitura por dia).

Vide orientações detalhadas no item Ponteiro de atualização e Paginação.

Retorno

Campo	PAI	Descrição
ponteiro_atualizacao	/	Ponteiro de atualização no formato ano+mês+dia+hora+minuto+segundo
origem	/	Valor fixo "Systax".
sistema	/	Valor fixo "Cockpit".
cod_status	status	Código de retorno
msg_status	status	Mensagem de retorno
cenario		O detalhamento do retorno a partir deste campo está disponível no item Informações retornadas pelo systax_erp.

cod_status	msg_status
0	Sucesso
1	LoginSenhaInvalido
8	UsuarioSemCliente
9	ClienteSemConnectionString
10	FalhaNaAplicacao